DVSM-P58U2/Bの仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（buffalo.jp）をご参照ください。

■対応メディア

メディアの種類	書き込み（*2）	読み出し（*2）
DVD-R（1 層）（*1）	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD-R（2 層）（*1）	最大 6 倍速	最大 6 倍速
DVD-RW（*1）	最大 6 倍速	最大 6 倍速
DVD+R（1 層）（*1）	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD+R（2 層）（*1）	最大 6 倍速	最大 6 倍速
DVD+RW（*1）	最大 8 倍速	最大 6 倍速
DVD-RAM（*1）（*3）	最大 5 倍速	最大 5 倍速
DVD-ROM（1 層）	ー	最大 8 倍速
DVD-ROM（2 層）	ー	最大 6 倍速
CD-R（*1）	最大 24 倍速	最大 24 倍速
CD-RW（*1）	最大 24 倍速	最大 24 倍速
CD-ROM	ー	最大 24 倍速
音楽 CD（*4）、Video CD（*5）	ー	最大 10 倍速

*1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

*2 USB1.1 で接続した場合、CD では最大約 8 倍速、DVD では最大約 0.9 倍速となります。

*3 カートリッジからディスクを取り出しができないタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) や、両面 5.2GB、片面 2.6GB、2.6GB/ 面の DVD-RAM メディアは書き込みできません。また読み出しは、2.6GB/ 面では 2 倍速となります。

*4 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 9 以降など) で再生してください。

*5 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアが Video CD に対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器が Video CD に対応している必要があります。

※ DVD-Video を再生するときは、DVD-Video 再生ソフトウェアが必要です。市販の DVD-Video 再生ソフトウェアをお使いください（本製品は、DVD-Video 再生ソフトウェアを付属しておりません）。また、再生する DVD-Video のリージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」であることを確認ください。リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」以外の DVD-Video は再生しないでください。

USB バスパワーで使用するときの注意

本製品は、AC アダプタを接続しなくてもパソコンの USB ポートから電源を供給して動作することができます。AC アダプタを接続しないで使用するときは、以下のことにご注意ください。

●パソコンを必ずコンセントに接続してください。
パソコンをコンセントに接続しないと、本製品に十分な電力が供給されず、正常に動作しないことがあります。

●本製品が正常に動作しないときは、AC アダプタを接続してお使いください。
パソコンの USB ポートの仕様によっては、本製品に十分な電力が供給されず、正常に動作しないことがあります。その場合は、付属の AC アダプタを接続してお使いください。

■動作環境

温度：5 ～ 35℃　　湿度：20 ～ 80%（結露なきこと）

■最大消費電力

7.5W 以下

■必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次の DOS/V パソコン (OADG 仕様) が必要です。

・CPU　　Pentium Ⅲ 500MHz 以上（推奨 Pentium Ⅲ 800MHz 以上）
　＊Windows Vista をお使いの場合は、1GHz 以上の CPU が必要です。

・メモリ　128MB 以上（推奨 256MB 以上）
　＊Windows Vista をお使いの場合は、1GB 以上のメモリが必要です。

・インターフェース　　USB2.0 接続（推奨）または USB1.1 接続
　＊ USB1.1 接続では十分な転送速度が得られないため、DVD-Video 再生時にコマ落ち、音飛びが発生することがあります。

・グラフィック　　解像度 1024 × 768 ドット以上、High Color(16 ビット) 色以上

・ハードディスク空き容量
インストール時に約 630MB、作業領域として空き容量 5GB 以上 (20GB 以上推奨)

■セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名が Windows(デバイスマネージャ) に登録されます。

Windows Vista：
USB 大容量記憶装置、本製品のユニットドライブ名 USB Device

Windows XP/2000：
USB 大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名

■書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したメディアは次のとおりです。以下に記載のメディア以外を使用した場合、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。また、書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

※ 最新の情報は弊社ホームページ (buffalo.jp) から「製品情報」→「ストレージ」→「DVD」→本製品のページの「製品仕様」をご覧ください。

※ 全ての環境において以下の書き込みを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

※ 本製品の最大書き込み速度を超える速度での書き込みは行えません。本製品の最大書き込み速度は P1「■対応メディア」をご覧ください。

※ 以下の対応メディアは、順不同に記載しています。

メディアの種類		メディアの対応速度	対応メディア
DVD-R	1 層	16 倍速	日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、TDK、ソニー
		8 倍速	日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、TDK、ソニー
		4 倍速	太陽誘電、TDK、ソニー
	2 層	8 倍速	太陽誘電、三菱化学
		4 倍速	三菱化学
DVD-RW		6 倍速	三菱化学、TDK、日本ビクター
		4 倍速	三菱化学、日本ビクター
DVD+R	1 層	16 倍速	日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、TDK、ソニー、リコー
		8 倍速	TDK、ソニー、リコー
	2 層	8 倍速	三菱化学
		2.4 倍速	三菱化学
DVD+RW		8 倍速	三菱化学、リコー
		4 倍速	三菱化学、ソニー、リコー
		2.4 倍速	三菱化学
DVD-RAM		5 倍速	日立マクセル、パナソニック
		3 倍速	日立マクセル、パナソニック
CD-R		1 〜 48 倍速	日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、TDK、ソニー
CD-RW		32 倍速	三菱化学
		24 倍速	三菱化学
		4 〜 10 倍速	三菱化学
		4 倍速	三菱化学